## POS KEZELŐI LEÍRÁS ANDROID



ELADÁS		SZTORNÓ	ÁRUVISSZAVÉT	BELÉPÉS KEZELŐI ZÁRÁS		
CHIP/MÁGNESCSÍK ALAPÚ	ÉRINTÉSES FIZETÉS	VÁLASSZA KI A KÉPERNYŐN A SZTORNÓ TRANZAKCIÓT	VÁLASSZA KI A KÉPERNYŐN AZ ÁRUVISSZAVÉT TRANZAKCIÓT.	NYISSA MEG A POS ALKALMAZÁST (OTP IKON)	VÁLASSZA KI A KÉPI:RNYŐN A ZÁRÁS ÉS KIJELENTKEZÉS FUNKCIÓT.	
		Sztornó engedélyezése	<b>Adja meg az összege</b> t és hagyja jóvá a <b>zöld gombbal.</b>		Nyomja meg a <b>kijelentkezés</b> gombot és hagyja jóvá a zárást <b>beküldés gomb</b> megnyomásával.	
Kártya áthúzása/behelyezése	Az ügyfél <b>érinti a kártyát/</b> okoseszközt a Contactless olvasóhoz!	menedzser kártya áthúzásával. (Csak akkor hajtható végre, ha a törölni kívánt tranzakció és a sztornó tranzakció között nem	Engedélyezze a Visszavétet a menedzser kártya áthúzásával.	Felhasználó ID (2222) Jelszó (2222) megadása, utána bejelentkezés gomb.	A terminál <b>zárás tranzakciót</b> hajt végre. <b>Sikeres zárás</b> esetén a zárási adatokat a terminál kinyomtatja. Nyomja meg a <b>befejezés gombot</b> , ezt követően terminál <b>kijelentkezett állapotba</b> kerül. A kezelői zárás kilépéssel <b>egy mindennap</b> kötelezően elvégzendő tranzakció, amennyiben volt forgalmazás a terminálon!	
<b>Ha a terminál kéri</b> , az ügyfél adja meg a <b>PIN-kódját,</b> majd <b>zöld</b> <b>gombbal</b> nyugtázza.	<b>Ha a terminál utasít,</b> az <b>ügyfél</b> azonosítja magát (PIN-kóddal, mobil telefonnal, ujjlenyomattal stb.), majd a zöld gombbal jóváhagyja.	történt más tranzakció.)	Kártya áthúzása/behelyezése/ érintése.	A terminál bejelentkezik és tranzakciókész állapotba kerül		
		Az utolsó sikeres tranzakció törlődik. A POS Sztornó bizonylatot nyomtat. A második bizonylat nyomtatására rákérdez és igény szerint nyomtatható.	Elfogadó válasz esetén visszavét bizonylat, vagy elutasítás esetén hibakód válaszüzenet.			
<b>Bizonylat nyomtatódik</b> elfoqadó válasz esetén, <b>vagy</b>	<b>Bizonylat nyomtatódik elfogadó</b> válasz esetén, <b>vagy válaszüzenet</b> (és hibakód) nyomtatódik <b>elutasítás</b> esetén.			EGYÉB		
válaszüzenet (és hibakód) nyomtatódik elutasítás esetén. Ha a terminál kiírja: "Köszönjük! Elveheti a kártyát.", csak akkor vegye ki a készülékből! Amennyiben a terminál kéri, írassa alá a kártyabirtokossal a bizonylatot és ellenőrizze az aláírás egyezőségét. (ha nem volt PIN megadás, akkor szükséges az ügyfél aláírása).				A POS oldalán találhatóak a <b>Hangerőszabályozó gombok (+ -)</b> <b>Be/Kikapcsoló gomb:</b> A POS odalán található, a segítségével állíthatjuk a POS-t <b>alvó</b> <b>állapotba,</b> illetve visszaállíthatjuk a kijelzőt <b>aktív</b> üzemmódba. Ha a <b>gombot hosszan</b> megnyomjuk, előhívhatunk egy panelt, aminek a segítségével a POS-t kikapcsolhatjuk, újraindíthatjuk, illetve lenémíthatjuk.		
		<b>Bizonylat első példánya: a Kártyabirtokos.</b> Aláírása a terminál kezelője által vagy az illetékes vezető által, <b>ha a blokk erre utasít.</b>	Bizonylat <b>első példánya:</b> <b>Kártyabirtokos.</b> Aláírása a terminál kezelője, vagy az illetékes vezető által, <b>ha a blokk erre utasít.</b>	Navigáló gombok: A képernyő alján elérhetőek az Alkalmazások áttekintése a Kezdőképernyő és a Vissza gombok. A POS alkalmazáson belül a szervíz pontban érhető el a próbahívás, kulcs letöltés (központi letöltés), illetve a tms letöltés. Továbbá a felhasználók kezelése és a beállítások menüpont.		
				ÚJRANYOMTATÁS		
				BIZONYLAT Válas a Biz Válassza ki az funko úiranyomtatni kívánt	sza ki a képernyőn poylat újranyomtatása iót. Válassza ki a zárás	
A <b>második bizonylat</b> nyomtatására a POS-terminál rákérdez, amely <b>igény szerint</b> nyomtatható. A bizonylat <b>első</b> példánya <b>az elfogadóé</b> (terminál kezelője), a <b>második</b> példánya a <b>kártyabirtokosé.</b>		<b>Bizonylat második példánya:</b> <b>Elfogadó</b> (terminál kezelője).	Bizonylat <b>második példánya:</b> <b>Elfogadó</b> (terminál kezelője).	bizonylatot. Elérhetőek Pap a bizonylatok 57,5 előnézetei.	újranyomtatását. Zárás csak a következő tranzakcióig (37/12 mm hőpapír. nyomtatható újra!	

HIBABEJELENTÉS: OTP KÁRTYA HELPDESK – 06 1 366 6100

ELŐENCERÉLY	ELŐENGEDÉLY	POSTAI / TELEFONOS	ELADÁS KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELLEL	ELADÁS			
ELVENGEDELT	BEFEJEZÉSE	RENDELÉS (MOTO)		CAFETERIA	RÉSZLETFIZETÉS (INSTALMENT)	DCC	
TOVÁBBI TRANZAKCIÓK menüből a Írja be az <b>engedélyszámot</b>		tranzakciótípus kiválas:	ztása Adja meg az eladás	A képernyőn az <b>ELADÁS</b> tranzakció kiválasztva összeg megadása, majd <b>zöld gomb</b> .	Normál kártyás vásárlás elindítása után a kártyát kibocsátó bank felajánlhatja az arra szerződött ügyfeleinek a részletben történő fizetés lehetőségét.	Kizárólag külföldi kártyás vásárlás esetén a terminál felajánlhatja a kártya saját devizanemében történő fizetés lehetőségét.	
<b>Adja meg az összeget</b> és hagyja jóvá a <b>zöld gombbal.</b>	ketszer, egyezo modon, és hagyja jóvá a zöld gombbal. Kizárólag az előenge- délyezés során kapott engedélyszám és kártya használható!	Billentyűzze be a <b>kártyaszámot</b> , adja meg a <b>lejárati dátumot</b> (hhéé formátumban), illetve az <b>ellenőrző</b> <b>számot CVC/CVV.</b> Ha a kártyán <b>nincs</b> <b>ellenőrző szám</b> , hagyja üresen a mezőt és nyomia meg a <b>zöld</b>	összegét.	Kártya behelyezése/ áthúzása/érintése.	A képernyőn az <b>ELADÁS</b> tranzakció kiválasztva összeg megadása, majd <b>zöld gomb.</b>	A képernyőn az <b>ELADÁS</b> tranzakció kiválasztva <b>összeg</b> <b>megadása forintban,</b> majd <b>zöld gomb.</b>	
			Adja meg az készpénzátvétel összegét, és hagyja jóvá a zöld gombbal.	A képernyőn válassza ki a kívánt szolgáltatást/zsebet.	Kártya behelyezése/áthúzása/érintése.		
				<b>Ha a terminál kéri,</b> az ügyfél adja meg a <b>PIN-kódját,</b> majd <b>zöld gombbal</b> nyugtázza.	Ha a terminál kéri, kártyabirtokos megadja a PIN-kódját a terminálon. Elfogadott tranzakció esetén a kibocsátó bank felajánlja a részletfizetést, a képernyőn megjelenik a "teljes összeg" és a "részletfizetés" felirattal.	Kártya behelyezése/ áthúzása/érintése.	
Kártya áthúzása/ behelyezése/érintése	Adja meg az összeget és hagyja jóvá a zöld gombbal. Az összege nem haladhatja meg az előengedélyezett összeget!		Kártya behelyezése/érintése			A terminál felkínálja a DCC lehetőségét. A képernyőn	
			Ha a terminál kéri, az ügyfél adja meg a PIN-kódiát, maid zöld			a kártya devizanemében és az átváltási árfolyam.	
<b>Ha a terminál kéri,</b> az ügyfél adja meg a <b>PIN-kódját</b> , majd <b>zöld gombbal</b> nyugtázza!	Kártya áthúzása/ behelyezése/érintése	gombot, válasszon a felugró menüből (Hiányzó CVC/CVV kód oka), nyomja meg a tovább gombot.	A második bizonylat nyomtatására rákérdez a terminál, amely igény szerint nyomtatható.	A bizonylat <b>első példánya</b> <b>az elfogadóé</b> (terminál kezelője), a <b>második példány</b>	<b>A kártyabirtokos</b> választ <b>"teljes összeg"</b> vagy <b>"részletfizetés"</b> között.	A kártyabirtokos a terminálon kiválasztja a megfelelő gomb megnyomásával, hogy forintban vagy a kártya devizanemében kíván fizetni.	
Ha a terminál kiírja: "Köszönjük! Elveheti a kártyát.", csak akkor vegye ki a készülékből!	<b>Ha a terminál kéri,</b> az ügyfél adja meg a <b>PIN-</b> <b>kódját</b> , majd <b>zöld gombbal</b> nyugtázza.			a kártyabirtokosé. A második bizonylat nyomtatására a POS-terminál rákérdez, amely inény szerint	Ha a <b>kártyabirtokos a részletfizetést</b> választja, megjelenik egy <b>összefoglaló képernyő</b> (visszafizetendő összeg, hónapok száma), illetve kiválaszthatja <b>a részletfizetések</b>		
		Adja meg az összeget és hagyja jóvá a zöld	A bizonylat első példánya az elfogadóé		számát (pl. 2, 4, 6 hónap), a kiválasztást követően jóváhagyja a részletfizetést a zöld gombbal.	Érintőkártya esetén csak 15.000 Ft-os limit felett van	
<b>"Elfogadva"</b> válasz esetén a terminál engedélyszámot tartalmazó bizonylatot vagy <b>"Elutasítva"</b> válaszüzenetet (és hibakódot) nyomtat.		gombbal.	(terminál kezelője), a <b>második példány a</b> <b>kártyabirtokosé.</b>	nyomtatható.	Elutasít gomb megnyomása: A POS visszairányít az előző képernyőre.	bee.	
A második bizonylat nyomtatására rákérdez a terminál és igény szerint nyomtatható.		"Etiogadva valasz esetén a POS bizonylatot nyomtat, vagy "Elutasítva" válasz- üzenetet (és hibakódot) nyomtat.	A készpénz átvétel feltétele a sikeres belföldi kártyás vásárlás min. 3000 Ft értékben. Ha az ügyfél olyan kártyával kísérli meg a tranzakciót amely	Ha a terminál kéri, írassa alá a kártyabirtokossal a helyben maradá bizomiati páldáput	A bizonylat <b>első példánya az elfogadóé</b> (terminál kezelője), a <b>második példánya a kártyabirtokosé.</b> A <b>kártyabirtokosi bizonylat</b> példány az eladáshoz képes <b>t többlet információt tartalmaz,</b> ezért <b>minden esetben át</b> kell adni a <b>kártyabirtokosnak!</b>		
U Ha szükséges, a helyben maradó példány aláíratása a kártya birtokossal és aláírás ellenőrzés.				és ellenőrizze az aláírás egyezőségét.			
A <b>második bizonylat</b> nyomtatására rákérdez a terminál, amely <b>igény szerint</b> nyomtatható.			esetén nem támogatott a "vásárlás készpénz átvétellel" vagy fedezet hiány/limit probléma stb. miatt nem teljesül a teljes tranzakció,	Amennyiben chippel ellátott kártya mágnescsíkját húzza le, a terminál kiírja, hogy "HASZNÁLJON MÁS KÁRTYAOLVASÁSI MÓDOT!", majd ismét várja a kártya érintését vagy chipes behely <u>ezését.</u>			
A bizonylat első példánya az elfogadóé (terminál kezelője), a második példány a kártyabirtokosé.				Amennyiben a kártyán található chip meghibásodott, a terminál kiírja, hogy "KÉREM A MÁGNES CSÍKOT!". Ilyenkor folytathatja a tranzakciót mágnescsík lehúzásával! Csak azok a menüpontok használhatóak és jelennek meg a terminál kezelői felületén, amelyeket a bank az adott terminálra engedélyezett.			
CHIPES ELFOGADÁS SORÁN A KÁRTYÁT CSAK A TRANZAKCIÓ VÉGÉN, A BIZONYLAT NYOMTATÁSA UTÁN TÁVOLÍTSA EL az olvasóból, ellenkező esetben a tranzakció megszakadhat (Sztornó művelet indulhat) és a kártya megsérülhet!			akkor mind a vásárlás, mind a készpénzátvétel tranzakció elutasításra kerül.	<b>&amp; otp</b> bank			